

FLUKE®

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: fkun@nt-rt.ru || www.fluke.nt-rt.ru

Цифровой мультиметр Fluke 15B



Если вам всегда хотелось иметь мультиметр Fluke, обратите внимание на цифровые мультиметры Fluke 15B. Разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями стандартов Fluke по прочности, надежности и точности. Новые мультиметры Fluke 15B имеют:

- Функции измерения переменного напряжения, постоянного напряжения, сопротивления, емкости, проверки целостности цепей со звуковым сигналом, проверки диодов, измерения переменного и постоянного тока, а так же прочный чехол.
- Прочную и безопасную конструкцию – все входы, диапазоны и функции имеют защиту от напряжения до 1000 В.
- Измерительные щупы, элементы питания и русскоязычное руководство по эксплуатации.

Откройте для себя цифровые мультиметры Fluke 15B. Теперь их можно приобрести в вашем городе.

- Основная погрешность на постоянном напряжении 0,5%
- Цифровой дисплей с разрядностью 4,000, обновляется 3 раза в секунду
- Автоматический и ручной выбор диапазона измерений при помощи кнопки RANGE
- Удержание показаний на дисплее для удобства пользователя
- Проверка диодов и проверка целостности цепи со звуковым сигналом
- Чехол с отверстием для подвешивания
- Категории безопасности МЭК 1010-1: CAT I 1000 В, CAT II 600 В, CAT III 300 В
- Спящий режим
- Крышка батарейного отсека позволяет просто менять батареи
- Гарантия 1 год
- Стандартный срок службы батарей 500 часов

Технические характеристики		
Переменное напряжение	Диапазон	От 0,1 мВ до 1000 В
	Наилучшее значение погрешности	$\pm (1.0 \% + 3 \text{ ед.мл.разр.})$
	Диапазон частот	От 40 Гц до 500 Гц
Постоянное напряжение	Диапазон	От 0,1 мВ до 1000 В
	Наилучшее значение погрешности	$\pm (0.5 \% + 3 \text{ ед.мл.разр.})$
Сопротивление	Диапазон	От 0,1 Ом до 40 Мом
	Наилучшее значение погрешности	$\pm (0.4 \% + 2 \text{ ед.мл.разр.})$
Переменный ток	Диапазон	От 0,1 мА до 10 А
	Наилучшее значение погрешности	$\pm (1.5 \% + 3 \text{ ед.мл.разр.})$
	Диапазон частот	От 40 Гц до 200 Гц
Постоянный ток	Диапазон	От 0,1 мА до 10 А
	Значение погрешности	$\pm (1.0 \% + 3 \text{ ед.мл.разр.})$
Емкость	Диапазон	От 0,01 нФ до 100 мкФ
	Наилучшее значение погрешности	$\pm (2.0 \% + 5 \text{ ед.мл.разр.})$

Модель	Название	Описание
Fluke 15B		Цифровой мультиметр

Сумки и Чехлы	
ТРАК	ТРАК Комплект ToolPak

Test Leads	
TL175	TL175 TwistGuard™ - измерительные провода
TL75	TL75 Набор пробников Hard Point™

Цифровой мультиметр Fluke 17B



Если вам всегда хотелось иметь мультиметр Fluke, обратите внимание на цифровые мультиметры Fluke 17B. Разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями стандартов Fluke по прочности, надежности и точности. Новые мультиметры Fluke 17B имеют:

- Функции измерения переменного напряжения, постоянного напряжения, сопротивления, емкости, проверки целостности цепей со звуковым сигналом, проверки диодов, измерения переменного и постоянного тока, а так же прочный чехол.
- Прочную и безопасную конструкцию – все входы, диапазоны и функции имеют защиту от напряжения до 1000 В.
- Измерение частоты до 100 кГц, измерение температуры и режим относительных измерений у модели Fluke 17B.
- Измерительные щупы, термопару (17B), элементы питания и русскоязычное руководство по эксплуатации.

Откройте для себя цифровые мультиметры Fluke 17B. Теперь их можно приобрести в вашем городе.

- Температура (°C)
- Частота и коэффициент заполнения
- Режим относительных измерений
- Основная погрешность на постоянном напряжении 0,5%
- Цифровой дисплей с разрядностью 4,000, обновляется 3 раза в секунду
- Автоматический и ручной выбор диапазона измерений при помощи кнопки RANGE
- Удержание показаний на дисплее для удобства пользователя
- Проверка диодов и проверка целостности цепи со звуковым сигналом
- Чехол с отверстием для подвешивания
- Категории безопасности МЭК 1010-1: CAT I 1000 V, CAT II 600 V, CAT III 300 V
- Спящий режим
- Крышка батарейного отсека позволяет просто менять батареи
- Гарантия 1 год
- Стандартный срок службы батарей 500 часов

Технические характеристики		
Переменное напряжение	Диапазон	От 0,1 мВ до 1000 В
	Наилучшее значение погрешности	$\pm (1.0 \% + 3 \text{ ед.мл.разр.})$
Постоянное напряжение	Диапазон частот	От 40 Гц до 500 Гц
	Наилучшее значение погрешности	$\pm (0.5 \% + 3 \text{ ед.мл.разр.})$
Сопротивление	Диапазон	От 0,1 Ом до 40 Мом
	Наилучшее значение погрешности	$\pm (0.4 \% + 2 \text{ ед.мл.разр.})$
Переменный ток	Диапазон	От 0,1 мА до 10 А

	Наилучшее значение погрешности $\pm (1.5 \% + 3 \text{ ед.мл.разр.})$ Диапазон частот От 40 Гц до 200 Гц
Постоянный ток	Диапазон От 0,1 мА до 10 А Значение погрешности $\pm (1.0 \% + 3 \text{ ед.мл.разр.})$
Емкость	Диапазон От 0,01 нФ до 100 мкФ Наилучшее значение погрешности $\pm (2.0 \% + 5 \text{ ед.мл.разр.})$
Частота и коэффициент заполнения	Диапазон От 10 Гц до 100 кГц Значение погрешности $\pm (0.1 \% + 3 \text{ ед.мл.разр.})$
Измерение температуры	Диапазон От -55 °C до 400 °C Значение погрешности $\pm (2.0 \% + 1 \text{ °C})$

Модель	Название	Описание
Fluke 17B		Цифровой мультиметр

Сумки и Чехлы	
ТРАК	ТРАК Комплект ToolPak

Test Leads	
TL175	TL175 TwistGuard™ - измерительные провода
TL75	TL75 Набор пробников Hard Point™

Цифровой мультиметр Fluke 18B



Новейшая функция проверки светодиодов мультиметра Fluke 18B позволяет измерять параметры светодиодов с двумя выводами на напряжение от 2 до 6 В двумя методами, а именно, в гнезде и при помощи щупов. Назначение выводов светодиодов NG/OK или положительные/отрицательные можно определить за одно включение или измерение. Во время проверки с помощью щупов, так же можно определить прямое напряжение светодиода V_f . Новый мультиметр 18B идеально соответствует требованиям заказчиков в России благодаря классу защиты CAT III 600 В, сроку гарантии 2 года и электропрочным щупам TL19B.

Технические характеристики		
Напряжение перем.	Диапазон	от 0,1 мВ до 1000 В
	Погрешность	$\pm(1.0\%+3 \text{ ед.мл.разр.})$
	Диапазон частот	от 40 Гц до 500 Гц
Напряжение пост.	Диапазон	от 0,1 мВ до 1000 В
	Погрешность	$\pm(0.5\%+3 \text{ ед.мл.разр.})$
Сопротивление	Диапазон	0.1 Ω to 40 М Ω
	Погрешность	$\pm(0.5\%+2 \text{ ед.мл.разр.})$
Ток перем.	Диапазон	0.1 μA to 10 А
	Погрешность	$\pm(1.5\%+3 \text{ ед.мл.разр.})$
	Диапазон частот	от 40 Гц до 200 Гц
Ток пост.	Диапазон	от 0,1 мкА до 10 А
	Погрешность	$\pm(1.5\%+3 \text{ ед.мл.разр.})$
Емкость	Диапазон	от 0,01 нФ до 100 мкФ
	Погрешность	$\pm(2.0 \% + 5 \text{ ед.мл.разр.})$
Светодиоды	Диапазон напряжений зажигания светодиодов:	
	от 2 до 6 В пост.	
	Измерение прямого напряжения светодиодов V_f (только измерения с помощью щупов)	
		Диапазон от 2 до 6 В пост. напряж., разрешение 0,01 В, погрешность 10%

Вспомогательные функции	
Автоматический и ручной выбор диапазона	Да
Звуковая сигнализация включения-выключения светодиода	Да
Автовыключение	Да
Категория безопасности	CAT III 600В, CAT II 1000В

Механические и общие характеристики	
Размеры	180мм(В)х89мм(Ш)х51,5мм(Д) (с кожаным футляром)
Вес	425 г
Батареи	2 элемента АА
Срок гарантии	2 года
Комплектность	Цифровой мультиметр 18В, 2 элемента АА, руководство пользователя, два щупа TL19В

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: fku@nt-rt.ru || www.fluke.nt-rt.ru