

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: fku@nt-rt.ru || www.fluke.nt-rt.ru

Кабелеискатель Fluke 2042



Прибор Fluke 2042 представляет собой профессиональный универсальный кабелеискатель. Он идеально подходит для обнаружения кабелей в стенах и под землей, определения местонахождения предохранителей/прерывателей в конечных цепях и определения обрывов и коротких замыканий в кабелях и системах подогрева полов. Он также может использоваться для обнаружения металлических труб водоснабжения и отопления. Прибор поставляется в полной комплектации и состоит из передатчика и приемника, находящихся в специальном переносном футляре. Приемник также оснащен системой подсветки для работы в условиях плохого освещения.

- Для всех областей применения (токонесущие и обесточенные кабели) без использования дополнительных измерительных приборов
- В комплект входит передатчик и приемник
- Надежный сигнал передатчика с цифровым кодированием гарантирует четкое распознавание сигналов
- Передатчик снабжен жидкокристаллическим дисплеем, показывающим уровень передачи, код передаваемого сигнала и внешнее напряжение
- Приемник снабжен жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой, показывающим уровень принимаемого сигнала, код принимаемого сигнала и действующее напряжение
- Автоматическая или ручная подстройка чувствительности приемника
- Акустическое переключение принимаемого сигнала
- Автоматическое отключение питания
- Дополнительная подсветка для работы в темноте
- Имеются дополнительные передатчики в качестве расширения или для распознавания нескольких сигналов

Соответствие стандартам безопасности

Все входы прибора Fluke 2042 имеют защиту согласно EN61010-1 КАТЕГОРИЯ III 300В.

Технические характеристики	
Диапазон измерения напряжения	Передачик: 12 В, 50 В, 120 В, 230 В, 400 В
Диапазон частот	Передачик: 0...60 Гц
Выходной сигнал	Передачик: 125 кГц
Напряжение	Передачик: До 400 В переменного/постоянного тока
Обнаружение глубины прокладки кабелей	Приемник: кабели, находящиеся в стене/под землей на расстоянии 0...2,5 м.
Определение напряжения в сети	Приемник: 0...0,4 м

Требования к окружающей среде	
Рабочая температура	Передачик: от 0 до 40°C Приемник: от 0 до 40°C
Температура хранения	Передачик: от -20°C до +60°C Приемник: от -20°C до +60°C
Влажность (без конденсации)	Передачик: Максимальная относительная влажность 80% Приемник: Максимальная относительная влажность 80%
Высота над уровнем моря при эксплуатации	Передачик: До 2000 м Приемник: До 2000 м

Электрический стандарт безопасности	
Электрическая безопасность	EN 61010-1
Категория превышения напряжения	Кат. III 300 В

Механические и общие характеристики	
Размер	Передачик: 190 мм x 85 мм x 50 мм Приемник: 250 мм x 65 мм x 45 мм
Вес	Передачик: 0,45 кг Приемник: 0,36 кг
Батареи	Передачик: 6 элементов по 1,5В Приемник: 1 батарея 9В
Гарантия	2 года

Модель	Название	Описание
Fluke 2042	Кабелеискатель	4 Тестовые провода - Аккумулятор 9V, IEC 6LR61 6 Батареи 1.5 V, IEC LR6 2 зажима типа "крокодил" 2 Набор тестовых щупов - Удобный футляр - Руководство пользователя
Fluke 2042T	Запасной/дополнительный передачик	

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: fkun@nt-rt.ru || www.fluke.nt-rt.ru